

## CZUJNIK PIR DO NAŚWIETLACZY PP SERIA 100 XD



|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>AKC2440LV</b>                                                                                                                                      |
| Kod EAN          | <b>5904703012306</b>                                                                                                                                  |
| UWAGA !          | <b>Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</b> |

### Opis produktu

#### **Czujnik dedykowany do naświetlaczy XUDO PP z serii 100**

Czujnik PIR z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).

#### **Dane techniczne:**

Zakres wykrywania: **120°**

Temperatura pracy: **-20~+40°C**

Czułość światła (próg zadziałania): **100-2000LUX (możliwość regulacji)**

Dystans wykrywania: **0,5-8m (możliwość regulacji)**

Czas świecenia: **10s-600s (możliwość regulacji)**

Wysokość instalacji: **2.3m~5.0m**

Pobór mocy: **0.45W (praca) 0.1W (statyczny)**

Szybkość wykrywania  $\square$  **0.6~1.5m/s**