



CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY 230V ID-0053

Numer katalogowy	AKC1377ID
Kod EAN	5901874273819
UWAGA !	* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Czujnik ruchu mikrofalowy 220-240V AC

Zastosowanie: *Urządzenie jest przeznaczone do **załączania i automatycznego wyłączenia po ustalonym czasie** oświetlenia led. Działanie polega na wyczuwaniu ruchu obiektów. Można zastosować w pomieszczeniach do sterowania funkcjami światła.*

Napięcie **220 - 240V AC 50Hz** /napięcie zasilania i sieci energetycznej/

wyjściowe:

Maksymalna **100W**

moc

sterowanych

lamp:

Czujnik *możliwość ustawienia- granica*
zmierzchu : **30lx lub niezależnie** od
oświetlenia zewnętrznego

Pobór mocy w **0,5W**

oczekiwaniu
/stad by/ :
Granica *max* **12m**
detekcji:
Regulacja *przełączane 100% lub 50%*
czułości:
Częstotliwość *5,8 GHz*
pracy:
Moc mikrofal: *mniej niż 0,3 mW*
Typowy *na **suficie na wysokości 2,5***
montaż: **do 5m**
Zasięg *krąg o średnicy max 12m przy*
czułości: *montażu na suficie*
Zakres *0,5 - 3 m/s*
prędkości
wykrywanego
ruchu:
Stopień *IP20*
ochrony:
Czas stanu *ustawiany- **5s, 10s, 3min,***
załączenia:: **10min,**
Temperatura *między **-25°C a + 60°C***
pracy:
Sposób *montaż na suficie 2,5-5m*
montażu:
Wymiary max: *60 x 35,5 x 25,1 mm*
Deklaracje: *RoHs, CE, TUV, RED*
Gwarancja: **3 l**