

PL NAŚWIETLACZ LED EOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI

Gratulujemy zakupu produktu SMD LEDline®. Cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt, liczymy, że spełni on Twoje oczekiwania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat produktu, warunkami gwarancji i instrukcją instalacji.

Informacje:

1. Instalacja może być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowane osoby dorosłe, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Instalacji należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie montażu urządzeń elektrycznych. W przypadku niejasności należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
3. Przed montażem należy sprawdzić kompletność i poprawność działania produktu.
4. **Przed instalacją należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Należy wyłączyć zasilanie na wyłączniku głównym.**
5. Należy upewnić się, że przewody przyłączeniowe nie będą dotykać nagrzewających się elementów naświetlacza.
6. Produkt wymaga instalacji styku ochronnego (uziemiaenia)  Brak jego instalacji może grozić porażeniem elektrycznym.
7. Produktu nie można przykrywać innymi obiektami, należy zapewnić skuteczną cyrkulację powietrza.
8. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu naświetlacza.
9. Niedopuszczalne jest użytkowanie naświetlacza bez klosza lub z pękniętym kloszem.
10. Wyrób nie używać w miejscu niekorzystnych warunków otoczenia np. wibracje, atmosfera wybuchowa.
11. Odległość oprawy oświetleniowej i źródła światła powinna wynosić minimum 100cm od obiektu oświetlanego.
12. Nie dotykać oprawy podczas świecenia źródła światła i bezpośrednio po zgaszeniu. Produkt może się nagrzewać.
13. Produkt można użytkować w otoczeniu o temperaturze -25°C - +40°C.
14. Brak możliwości wymiany źródła światła i osprzętu sterującego bez utraty deklarowanego stopnia szczelności.

Warunki gwarancji:

1. W celu zachowania gwarancji należy sprawdzić kompletność i poprawność działania produktu przed rozpoczęciem montażu.
2. Producent obejmuje produkt 60 miesięczną gwarancją.
3. Gwarancja nie obejmuje wad towarów:
 - a) eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 - b) w których były dokonywane jakiegokolwiek naprawy przez podmioty nieuprawnione do świadczeń gwarancyjnych;
 - c) zamontowanych w sposób niewłaściwy;
 - d) uszkodzonych mechanicznie;
 - e) powstałych z przyczyn zależnych od użytkownika;
 - f) których wady powstały na skutek naturalnego zużycia;
 - g) których wady powstały w wyniku siły wyższej;
 - h) których użytkowanie było niezgodne ze specyfikacją.

Instrukcja instalacji:

1. **WYŁĄCZ ZASILANIE (RÓWNIEŻ NA WYŁĄCZNIKU GŁÓWNYM) - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.**
2. Przykręć elementy montażowe naświetlacza do podłoża.
3. Podłącz przewody zasilania zgodnie z oznaczeniami: L - faza (brązowy), PE  uziemienie (zielono-żółty), N - neutralny (niebieski). Dla zachowania szczelności połączenia, proszę użyć hermetycznego złącza kablowego.
4. Użyj przewodów zgodnych z normą UL i IEC. Min. przekrój 18 AWG (0,75mm²).
5. Dopasuj kąt świecenia i dokręć śruby uchwytu.



Symbol przekreślonego kosza kołowego wskazuje, że tego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt podlega selektywnemu zbieraniu zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE (WEEE) o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odpowiednia utylizacja tego urządzenia pomaga chronić środowisko oraz zdrowie ludzi, zapobiegając potencjalnym negatywnym skutkom wynikającym z niewłaściwego zarządzania odpadami. Oddaj ten produkt do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w swoim regionie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

ENG LED FLOODLIGHT EOS

OPERATING INSTRUCTIONS AND WARRANTY CONDITIONS

Congratulations on purchasing your SMD LEDline® product! We're delighted that you chose our product. Please carefully review the product information, warranty details, and installation instructions provided below.

Information:

1. Installation must only be carried out by qualified adults with due care.
2. Installation must be carried out in accordance with the applicable regulations for the installation of electrical equipment.
3. In case of doubt, contact a professional electrician.
3. Before installation, the product should be checked for completeness and correct working order.
4. **Make sure that the power supply is disconnected before installation. Turn off the power at the main switch.**
5. Make sure that the electrical wires do not touch the heating elements.
6. The product has a protective (earthing) contact. If the protective cable is missing, there is a risk of electric shock.
7. The product must not be covered with other objects to ensure effective air circulation.
8. Clean only with a soft and dry cloth. Do not use chemical cleaning agents. Carry out maintenance with the power disconnected after the product has cooled down.
9. Do not use the product without a diffuser or with a broken diffuser.
10. Do not use the product in unfavourable environmental conditions such as vibration or explosive atmospheres.
11. The distance between the luminaire and the light source should be at least 100cm from the object to be illuminated.
12. Do not touch the luminaire while the light source is on, and after it has gone out. The product may heat up.
13. The product may be used in an environment with a temperature of -25°C - +40°C.
14. The light source and control equipment cannot be replaced without losing the declared IP degree of protection.

Terms of warranty:

1. In order to maintain the warranty, check the correct operation of the product before starting the installation.
2. The manufacturer covers the product with a 60-month warranty.
3. The warranty does not cover the following defects in the goods:
 - a) operated contrary to their intended use;
 - b) repaired by unauthorized entities;
 - c) installed incorrectly;
 - d) mechanically damaged;
 - e) caused by reasons beyond the control of the user;
 - f) defects caused by natural wear and tear;
 - g) defects caused by force majeure;
 - h) whose use was not in accordance with the specification.

Installation:

1. **TURN OFF THE POWER (ON THE MAIN SWITCH).**
2. Screw on the mounting components.
3. Connect the power supply wires as marked: L - phase (brown), PE - ground (green-yellow), N - neutral (blue). For a waterproof connection, please use an hermetic cable connector.
4. Use UL and IEC compliant cables. Min. cross-section 18 AWG (0.75mm²).
5. Adjust the angle of the light and tighten the handle screws.



The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates that this electrical or electronic device should not be disposed of with municipal waste. This product is subject to separate collection in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) on waste electrical and electronic equipment. The proper disposal of this appliance helps to protect the environment and human health by preventing the potential negative effects of poor waste management. Take this product to a collection point for electrical and electronic waste in your area, in accordance with local disposal regulations.

Model:	NAS0441 SLL	NAS0090 SLL	NAS0380 SLL
Wymiary / Dimensions:	190x160x30 mm	210x180x30 mm	280x240x30 mm
Moc znamionowa / Rated power:	30W	50W	100W
Strumień świetlny oprawy / Luminaire flux:	4200lm	7000lm	14000lm
Barwa światła / Light color:	4000K	4000K	4000K
Kąt świecenia / Beam Angle:	120°	120°	120°
Współczynnik oddawania barw / Color rendering index:	>80	>80	>80
Klasa energetyczna / Energy class:	D	D	D
Prąd: / Input current:	165-250V, 50/60Hz	165-250V, 50/60Hz	165-250V, 50/60Hz
Stopień ochrony IP: / IP Protection Class:	IP66	IP66	IP66



SK

EOS LED REFLEKTOR

Gratulujeme k zakúpeniu produktu SMD LEDline®. Sme radi, že ste si vybrali náš produkt a dúfame, že splní Vaše očakávania. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie o produkte, záručné podmienky a pokyny na inštaláciu.

Informácie:

1. Inštaláciu smú vykonávať len kvalifikované dospelé osoby s náležitou starostlivosťou.
2. Inštalácia sa musí vykonať v súlade s platnými predpismi pre inštaláciu elektrických zariadení. V prípade nejasností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
3. Pred inštaláciou skontrolujte kompletnosť a správnu funkčnosť výrobku.
4. **Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Vypnite napájanie na hlavnom vypínači.**
5. Zabezpečte, aby sa pripojovacie káble nedotýkali horúcich komponentov: LED zdrojov a napájacieho zdroja.
6. Výrobok vyžaduje inštaláciu ochranného kontaktu (uzemnenie) V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
7. Nezakrývajte výrobok inými predmetmi a zabezpečte účinnú cirkuláciu vzduchu.
8. Čistite iba mäkkými a suchými textíliami. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Údržbu vykonávajte pri odpojenom napájaní po vychladnutí výrobku.
9. Výrobok nepoužívajte bez difúzora alebo s poškodeným difúzorom. 10. Výrobok nepoužívajte s poškodeným difúzorom.
10. Nepoužívajte výrobok v nepriaznivých podmienkach prostredia, napr. pri vibráciách, vo výbušnej atmosfére. Nepoužívajte výrobok v nepriaznivých podmienkach prostredia.
11. Vzdialenosť medzi svetidlom a zdrojom svetla by mala byť minimálne 100 cm od osvetľovaného objektu.
12. Nedotýkajte sa svetidla, keď je svetelný zdroj zapnutý a bezprostredne po jeho zhasnutí. Výrobok sa môže zahriať.
13. Výrobok sa môže používať v prostredí s teplotou od -25 °C do +40 °C.
14. Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie nemožno vymeniť bez straty deklarovaného stupňa tesnosti.

Podmienky záruky:

1. Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať kompletnosť a správnu funkčnosť výrobku.
2. Výrobca poskytuje na výrobok záruku 60 mesiacov.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru:
 - a) ktorý nebol prevádzkovaný v súlade s určením;
 - b) ktorý bol akýmkoľvek spôsobom opravovaný subjektmi, ktoré nie sú oprávnené poskytovať záručný servis;
 - c) ktorý bol nesprávne nainštalovaný;
 - d) mechanicky poškodený;
 - e) spôsobené z dôvodov, ktoré používateľ nemôže ovplyvniť;
 - f) ktorých vady vznikli v dôsledku prirodzeného opotrebovania;
 - g) ktorých vady boli spôsobené vyššou mocou;
 - h) ktorých použitie bolo nezlučiteľné so špecifikáciami.

Pokyny na inštaláciu:

1. VYPNITE NAPÁJANIE (NA HLAVNOM VYPÍNAČI).

2. Naskrutkujte montážne komponenty.

3. Pripojte napájacie vodiče podľa označenia: L - fáza (hnedá), PE  - zem (zelenožltá), N - neutrál (modrá). Na vodotesné pripojenie použite hermetickú káblovú spojku.

4. Používajte káble vyhovujúce normám UL a IEC. Min. prierez 18 AWG (0,75 mm²).

5. Nastavte uhol svetla a utiahnite skrutky rukoväte.



Symbol preškrtnutého koša na odpady na kolieskach znamená, že toto elektrické alebo elektronické zariadenie by sa nemalo vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Tento výrobok podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou 2012/19/EÚ (OEEZ) o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia tohto spotrebiča pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie tým, že predchádza možným negatívnym účinkom zlého nakladania s odpadom. Tento výrobok odovzdajte na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad vo vašej oblasti v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii.

Model	NAS0441 SLL	NAS0090 SLL	NAS0380 SLL
Rozmery / Dimensiuni	190 x 160 x 30 mm	210 x 180 x 30 mm	280 x 240 x 30 mm
Menovitý výkon / Putere nominală	30 W	50 W	100 W
Svetelný tok / Fluxul luminos	4 200 lm	7 000 lm	14 000 lm
Farba svetla / Culoarea luminii	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Uhol svietenia / Unghiul luminii	120°	120°	120°
Index podania farieb / Indicele randare culorii	>80	>80	>80
Energetická trieda / Clasa energetica	D	D	D
Vstupný prúd / Tensiunea	165-250 V, 50/60 Hz	165-250 V, 50/60 Hz	165-250 V, 50/60 Hz
Trieda ochrany IP / Nivel de protecție IP	IP66	IP66	IP66

RO

PROIECTOR CU LED EOS

Felicitări pentru achiziționarea produsului dvs. SMD LEDline®. Sperăm că produsul vă va satisface așteptările.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații despre produs, condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare.

Informații :

1. Instalarea trebuie efectuată numai de către adulți calificați, cu atenția cuvenită.
2. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările aplicabile pentru instalarea echipamentelor electrice. În caz de îndoială, contactați un electrician profesionist.
3. Înainte de instalare, produsul trebuie verificat pentru a se asigura că este complet și funcționează corect.
4. **Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de instalare. Opiți alimentarea la întrerupătorul principal.**
5. Asigurați-vă că firele electrice nu ating elementele de încălzire: sursele LED și sursa de alimentare.
6. Produsul are un contact de protecție (împământare). Dacă lipsește cablul de protecție, există riscul de electrocutare.
7. Produsul nu trebuie să fie acoperit cu alte obiecte pentru a asigura circulația eficientă a aerului.
8. Curățați numai cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați agenți chimici de curățare. Efectuați întreținerea cu alimentarea deconectată după ce produsul s-a răcit.
9. Nu utilizați produsul fără difuzor sau cu un difuzor spart.
10. Nu utilizați produsul în condiții de mediu nefavorabile, cum ar fi vibrații sau atmosfere explozive.
11. Distanța dintre corpul de iluminat și sursa de lumină trebuie să fie de cel puțin 100 cm față de obiectul care urmează să fie iluminat.
12. Nu atingeți corpul de iluminat în timp ce sursa de lumină este aprinsă și după ce aceasta s-a stins. Produsul se poate încălzi.
13. Produsul poate fi utilizat într-un mediu cu o temperatură de -25°C - +40°C.
14. Sursa de lumină și echipamentul de control nu pot fi înlocuite fără a pierde gradul de protecție IP declarat.

Condiții de garanție :

1. Pentru a menține garanția, verificați funcționarea corectă a produsului înainte de a începe instalarea.
2. Producătorul acoperă produsul cu o garanție de 60 de luni.
3. Garanția nu acoperă următoarele defecte ale produsului:
 - a) exploatate contrar destinației lor;
 - b) reparate de către entități neautorizate;
 - c) instalate incorect;
 - d) deteriorate mecanic;
 - e) cauzate de motive independente de voința utilizatorului;
 - f) defecte cauzate de uzura naturală;
 - g) defecte cauzate de forță majoră;
 - h) căror utilizare nu a fost în conformitate cu specificațiile.

Instalare:

1. OPRIȚI ALIMENTAREA (PE ÎNTRERUPĂTORUL PRINCIPAL).

2. Înșurubați componentele de montare.

3. Conectați firele de alimentare după cum este marcat: L - fază (maro), PE  - masă (verde-galben), N - neutrul (albastru). Pentru o conexiune impermeabilă, vă rugăm să utilizați un conector de cablu ermetic.

4. Utilizați cabluri conforme cu normele UL și IEC. Secțiune minimă 18 AWG (0,75mm²).

5. Reglați unghiul luminii și strângeți șuruburile mânerului.



Simbolul pubelei cu roți barate indică faptul că acest dispozitiv electric sau electronic nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Acest produs este supus colectării separate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE (DEEE) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Eliminarea corespunzătoare a acestui aparat contribuie la protejerea mediului și a sănătății umane prin prevenirea potențialelor efecte negative ale gestionării deficiente a deșeurilor. Duceți acest produs la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice din zona dumneavoastră, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea.

