



## KONTROLER+ZESTAW PILOT RGB 10A 1STR FUT025

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>KON064FE</b>                                                                                                                                       |
| Kod EAN          | <b>6970602180476</b>                                                                                                                                  |
| UWAGA !          | <b>Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</b> |

### Opis produktu

Zestaw **FUT025** Mi-Light to wstępnie sparowany **kontroler z pilotem 1-strefowym**, przeznaczonym do współpracy z taśmami LED RGB. Zestaw może być rozbudowywany przez 4-strefowe elementy systemu. **Kontroler LED RGB pozwala na płynną regulację jasności oraz koloru światła**. Sterowanie światłem białym odbywa się po przez zmieszanie wszystkich barw R, G i B. Praca urządzenia jest możliwa w zakresie **12-24V DC** a maksymalna moc nie może przekroczyć 6A na kanał (72W przy instalacji 12V i 144W przy instalacji 24V) oraz **10A mocy całkowitej** (120W przy instalacji 12V i 240W przy instalacji 24V). Kontroler LED może być sterowany za pomocą pilota lub aplikacji na smartfona (wymagany mostek Wi-Fi iBOX), Kontroler LED RGB MI-Light może być **sterowany nawet z 4 różnych urządzeń jednocześnie**.

### Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe: **12-24V DC**
- Wyjście: **3kanały (RGB)**
- Natężenie prądu: **6A /kanał**
- Max. obciążenie: **10A**
- Zakres temperatury pracy: **-20 ~ +60°C**
- Komunikacja ze sterownikiem: **RF 2.4GHz**
- Moc transmisji: **6dBm**
- Max. zasięg: **30m**
- Podłączenie: **Wspólna anoda (Common anode)**
- Wymiary centralki: **85 x 45 x 23 [mm]**
- Wymiary pilota: **110 x 52 x 20 [mm]**
- Zasilanie pilota: **3V, 2x AAA (Brak w zestawie)**
- Ilość przycisków na pilocie: **8 + dotykowy panel**
- Funkcje: **Zmiana kolorów RGB, ściemnianie, 20 trybów świecenia**
- Klasa odporności: **IP20**
- Zastosowanie: **Taśmy LED RGB**
- Zestaw: **Sterownik RGB + pilot**