

STEROWNIK SCHODOWY LED + 2X PIR 16 SCHODÓW



Numer katalogowy

KON162ID

UWAGA !

*** informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych**

Opis produktu

Napięcie:

12V -24V DC

Moc:

240W (15W na 1 kanał)

Ilość kanałów(schodów):

16

Kolor:

czarny

Temperatura pracy:

max. 45°C

Czujnik ruchu:

TAK (2szt na przewodzie 80cm+ przedłużka 500cm)

Regulacja prędkości :

TAK (9 - poziomów)

Regulacja czasu:

TAK (9 - poziomów)

Ściemnianie:

TAK (4 - poziomów)

Stopień IP:

IP20

Sposób podłączenia:

listwy zaciskowe dokręcane śrubami
śrubokręt w zestawie

Wymiary zewnętrzne:

150 x 85 x 22mm

Gwarancja:

2 lata

Certyfikaty:

CE, RoHS

Czujniki PIR reagują na ruch na górze bądź dole schodów, po wykryciu ruchu następuje płynne zapalenie oświetlenia. Odbywa się ono od pierwszego do ostatniego schodka, od strony czujki która wykryła ruch.
Kaskadowe zapalenie oświetlenia schodowego.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.