



## \$ TAŚMA COB 320 WW 9W 12V IP20 SMD LEDline5Y 50M

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>TAS0632SLL</b>                                                                                                                                  |
| Kod EAN          | <b>5906496130632</b>                                                                                                                               |
| UWAGA !          | <b>* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna Taśma LED **COB** to rozwiązanie, które pozwala uzyskać pożądany efekt jednolitej linii światła bez widocznych diod.

**Profesjonalna taśma SMD LEDline® 5Y COB LED** to produkt, który przeszedł kontrole i został sprawdzony w warunkach laboratoryjnych. Wysoka jakość użytych materiałów oraz parametry świetlne pozwalają na zakwalifikowanie taśmy **SMD LEDline®** do produktów profesjonalnych, obejmując je **5-letnią gwarancją**. Na taśmach **SMD LEDline®** zostały zastosowane diody selekcjonowane, które gwarantują równą intensywność i identyczną barwę światła na całej długości rolki oraz partii produkcyjnej.

Barwa światła: **biała ciepła**

Temp. barwowa: **3000 K**

Strumień świetlny: **900lm/m**

Ilość diod (5m): **320**

Typ diod: **COB**

Napięcie zasilania: **12V DC**

Pobór mocy: **9W/m**

Kąt świecenia: **120st.**

Współ. oddawania barw: **Ra≥90**

Sekcja cięcia: **2,5 cm**

---

Klasa szczelności: **IP20**

Szerokość taśmy: **8mm**

Długość rolki: **50m**

Produkty LED niskonapięciowe (np. taśmy LED) wymagają zastosowania stabilizowanego zasilacza do LED. Nieprawidłowe zasilanie (np. zasilacz do halogenów) może powodować nieprawidłową pracę i skróconą żywotność źródła światła.