

CZUJNIK RUCHU PIR Z PRZEWODEM 230V 4987



Numer katalogowy	AKC328LV
Kod EAN	5903002030264
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).

Dane techniczne:

Napięcie: **220-240V AC**

Częstotliwość prądu: **50/60Hz**

Czułość światła (próg zadziałania): **10/2000 LUX (do wyboru)**

Czas świecenia: **5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min (do wyboru)**

Odległość detekcji: **3m/6m (do wyboru) [<24°C]**

Max. Obciążenie: **800W**

Pobór prądu: ok. **0,5W**

Zasięg detekcji: **120° / 360°**

Temperatura otoczenia: **-20~+40°C**

Wilgotność powietrza: **<93% RH**

Wysokość montażu: **1,8~2,5m (ściana)**

2,2~4m (sufit)

Wymiary: **55,5 x 25,5 x 37 [mm]**

Długość kabli zasilających: **150 [mm]**

Długość kabla z czujką PIR: **300 [mm]**

Średnica otworu na czujnik: **18[mm]**

Klasa odporności: **IP20**