

PLAFON ERIK LED 18W 4000K CZUJNIK MIKROF DIP 9851



Numer katalogowy	PLAF2738LV
Kod EAN	5904703023456
UWAGA !	* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Prąd wejściowy: **175-265V AC 50/60Hz**
Moc: **18W**
Źródło światła: **Diody SMD 2835**
Jasność: **1440lm**
Użyteczny strumień świetlny (φuse 360°): **1979lm**
Temperatura światła (CCT): **4000K (Biały neutralny)**
CRI (Ra): **>80**
Kąt rozsyłu światła: **160°**
Materiał wykonania: **Stal (podstawa) + Tworzywo sztuczne (klosz)**
Szerokość podstawy: **Ø300 mm**
Wymiary lampy: **Ø325x50 mm**
Klasa odporności: **IP44**
Żywotność: **30 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
Temperatura pracy: **-20 ~ +45[°C]**
Klasa energetyczna: **F**
Czujnik ruchu: **mikrofalowy DIP**
Sposób sterowania czujnikiem: **suwaki DIP**
Próg zadziałania: **5 / 10 / 25 lux [regulacja]**
Czas pracy: **5s / 1min / 3min / 10min [regulacja]**
Promień detekcji: **3m - 5m (sufit) [regulacja]**
Pole detekcji: **100°**
Detekcja ruchu: **1m/s ≥ 2.5m, 0.3m/s ≥ 3.5m**
Częstotliwość pracy: **5.8 GHz ±75MHz, ISM band**
Moc emisji czujnika: **1mW max.**
Pobór mocy w trybie gotowości: **<0,5W**
Wysokość instalacji lampy: **3-5m**

Opakowanie zbiorcze: 10szt.
Ilość na paletę 150 szt.