

STEROWNIK SCHODOWY 2x PIR SPI CCT



Numer katalogowy

KON171FE

UWAGA !

*** informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych**

Opis produktu

MiBoxer BS64 to zaawansowany sterownik oświetlenia schodowego, wykorzystujący technologię PLC (Power Line Communication), umożliwiającą komunikację i zasilanie za pomocą jednego, dwużyłowego przewodu. Dzięki temu instalacja jest uproszczona, eliminując potrzebę prowadzenia dodatkowych kabli sygnałowych. Sterownik obsługuje do 64 stopni schodów, oferując płynne efekty świetlne, takie jak sekwencyjne zapalanie się poszczególnych stopni. W zestawie znajdują się dwie czujki ruchu PIR, które automatycznie aktywują oświetlenie przy wykryciu ruchu. Dodatkowo urządzenie umożliwia podłączenie taśmy cyfrowej LED (SPI), która może płynnie rozświetlać się wzdłuż schodów lub w poręczy, tworząc dodatkowy efekt dekoracyjny zsynchronizowany z oświetleniem stopni.

- Zasilanie: DC 24V
- Maksymalne obciążenie: 480W / 20A
- Obsługa do 64 stopni schodów
- Sterowanie przez Bluetooth (30m) lub pilot 2.4GHz (30m)
- Kompatybilność z aplikacją Tuya Smart
- Możliwość podłączenia taśmy cyfrowej LED (SPI) - do 1024 pikseli
- Programowalne efekty świetlne - sekwencyjne zapalanie stopni
- Regulacja jasności i czasu świecenia
- Tryb pracy nocnej z możliwością ustawienia harmonogramu 0-24h
- W zestawie 2 czujki ruchu PIR o zasięgu do 3m i kącie detekcji 15° lub 30°
- Zabezpieczenie przed zwarceniem i odwrotną polaryzacją
- Zakres temperatury pracy: -10°C do +40°C
- Łatwa instalacja dzięki technologii PLC (dwużyłowy przewód)

Zasięg sterowania [m]	30
Częstotliwość transmisji [MHz]	2400
Napięcie wejściowe	24V DC
Maksymalny prąd wyjściowy [A]	20
Moc wyjściowa [W]	480
Długość [mm]	97
Szerokość [mm]	68
Wysokość [mm]	24
Waga [kg]	0.156