

WŁĄCZNIK SZKLANY DOTYK RF SCHODOWY BIAŁY 2282



Numer katalogowy

OSP3508LV

UWAGA !

Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Napięcie wejściowe: **90-250V AC 50/60Hz**
Moc obciążenia max.: **3-300W / przycisk (100W dla LED)**
Minimalne obciążenie na jeden obwód: **3W**
Pobór energii w stanie spoczynku: **0,02W**
Częstotliwość RF: **433 MHz**
Wymiary panelu: **86 x 86 x 35 [mm]**
Grubość panelu po montażu: **7 [mm]**
Średnica otworu montażowego: **Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)**
Przycisk: **Dotykowy**
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: **Niebieski**
Kolor podświetlenia w stanie pracy: **Czerwony**
Ilość przycisków: **1**
Sterowanie WIFI: **Nie**
Materiał: **Szkoło hartowane + tworzywo sztuczne**
Kolor panelu: **Biały**
Klasa odporności: **IP45**
Wyjście S2 do instalacji schodowej
Temperatura pracy: **-10°C ~ + 60°C**
Wilgotność względna: **10%-93% (nie skondensowana)**
Żywotność: **100 000 cykli**
Zestaw zawiera:
- Włącznik
- Kondensator do LED (<3W)
- Śruby montażowe

Opakowanie zbiorcze: **50 szt.**
Ilość na paletę: **2000 szt.**